

컴팩트한 크기로 안전하게 검전 업계 탑 클래스 CAT IV 600V



감도조절기능 탑재

사용환경 · 대상에 따라 최적의 감도로 검전 !

사용 환경에 따라 반응이 없는 경우 . . .



POINT. ① 전면을 비추는 3481

확대도



펜 라이트 장착



3481

POINT. ③ 휴대용 스트랩을 걸어 낙하 방지



스트랩 구멍

POINT. ② 배터리 소모를 방지

● 배터리 체크기능



선단의 배터리 체크용 LED 점등 !

● 오토 파워 오프기능

전원 투입 후 약 3분후에 전원 OFF !



■ 사양 제품 보증 : 3년간

	펜 라이트 없음 3480	펜 라이트 있음 3481
기능	검전	
동작전압범위	AC40~600V (IV2mm ² 상당의 절연전선에 접촉한 상태에서)	
동작 대상 주파수	50/60Hz	
동작 표시	적색 LED 점멸 및 단속 부저음	
오토 파워 오프	전원 투입후 약 3분이 경과하면 전원 꺼짐	
배터리 체크	녹색 LED 켜짐	백색 LED 켜짐
전원	알칼리 버튼 전지 (LR44) × 2	알칼리 버튼 전지 (LR44) × 3
연속사용시간	약 15시간 (전원 ON 대기상태)	약 5시간 (전원 ON 대기상태)
치수	약 20W × 126H × 15Dmm (들출부 불포함)	
질량	약 25g (배터리 포함)	약 30g (배터리 포함)
사용환경	실내, 고도 2000m까지 / 사용 온도도 범위 0~40°C, 80% RH 이하 (결로 없을 것) 보관 온도도 범위 20~60°C, 80% RH 이하 (결로 없을 것)	
적합규격	측정 카테고리 CAT IV 600V (예상되는 과도과전압 8,000V) 안전성: EN61010-1 오염도 2, EMC:EN61326	
부속품	알칼리 버튼 전지 (LR44) × 2개 * 모니터용 배터리 내장 사용설명서	알칼리 버튼 전지 (LR44) × 3개 * 모니터용 배터리 내장 사용설명서



CE
CAT IV 600V

제품명: 검전기 3480

형명 (발주 코드)	(사양)
3480-40	(AC40 ~ 600V)
3481-20	(AC40 ~ 600V · 라이트 장착)

Note: Company names and Product names appearing in this catalog are trademarks or registered trademarks of various companies.

HIOKI

HIOKI KOREA CO., LTD.

HEADQUARTERS
81 Koizumi, Ueda, Nagano 386-1192 Japan
TEL +81-268-28-0562 FAX +81-268-28-0568
http://www.hioki.com / E-mail: os-com@hioki.co.jp

DISTRIBUTED BY

TAISHIN
TAISHIN CORPORATION

HIOKI FMI 총판

태신상사(주)

서초 본사 | 02-3474-0070
구로 영업소 | 02-2689-4343
부산 영업소 | 051-806-9591
대구 영업소 | 053-604-3447

종로 영업소 | 02-3474-0070
성남 영업소 | 031-733-1090
광주 영업소 | 062-955-0057